




Transmetteur
téléphonique

Trans 8 Trans 8 GSM

Recevez tous vos messages
d'alarme à distance

 Avec le Transmetteur, vous n'êtes jamais bloqués. Ses équipements et ses fonctions lui permettent de vous joindre partout. Sa conception a tout prévu...Même la panne d'un de vos téléphones.

Les transmetteurs TRANS 8 et TRANS 8 GSM vous permettent d'effectuer un report d'alarme vers un ou plusieurs numéros de téléphone en mode vocal. Ils utilisent les réseaux RTC et GSM, le second en secours du premier ou vice-versa, afin d'acheminer le plus sûrement le message d'alarme.

Intégrant les plus récentes innovations technologiques, le transmetteur offre une programmation entièrement guidée par synthèse vocale. La programmation peut aussi être faite par un logiciel fourni en option par liaison RS232.

Grâce à ses 8 entrées défaut temporisables avec message enregistrable pour chaque entrée, il devient très facile de localiser le défaut à l'origine d'un appel d'alarme et de réagir en conséquence.

Quatre numéros d'appel sont programmables, avec le choix de l'ordre d'appel paramétrable par entrée.



4 numéro d'appel

8 entrées d'alarme

1 message vocal enregistrable
par entrée

Assistance vocale
à la programmation

2 supports de transmission
(GSM et/ou RTC)

Trans 8 / Trans 8GSM

Recevez tous vos messages d'alarme à distance

Présenté en boîtier étanche munit de presse-étoupes, le transmetteur Trans 8 intègre une batterie de secours avec chargeur pour maintenir le fonctionnement en cas de coupure d'alimentation et de vous garantir une utilisation en continu. Le Trans 8 est livré avec parafoudre téléphonique.

En option, un parafoudre compatible avec les lignes ADSL peut être fourni pour vous avertir à distance sur ce type de problème aussi.

Une sortie acquittement permet d'acquitter l'alarme à l'origine du défaut afin d'avoir une vision à jour de vos messages.

Avertissement : En mode RTC, le transmetteur nécessite une ligne téléphonique standard (ne fonctionne pas en dégroupage total). En mode GSM ne pas utiliser de carte SIM avec forfait bloqué ou carte prépayée.



○ Caractéristiques générales

- Transmetteur téléphonique vocal et digital
- Alimentation 230V AC secourue par batterie 12V et chargeur intégré
- Programmation assistée par synthèse vocale
- 1 message général pour identification de l'appareil ou du site
- 8 entrées défauts temporisables (de 2 à 120 sec.)
- 1 message vocal enregistrable par entrée.
- 4 numéros d'appels disponibles avec l'ordre d'appel paramétrable
- Acquittement à distance par téléphone (tonalité DTMF)
- Mode digital disponible pour transmission vers centre de télésurveillance
- Livré avec parafoudre téléphonique
- Archivage des 350 derniers événements

○ Interface GSM

- GSM classe 4 - Puissance 2 watts
- Accès au réseau : carte mini SIM (protégée par code)
- Antenne colinéaire 3dB
- Opérateurs : ORANGE TM - SFR TM - BOUYGUES

🔗 Vue d'ensemble et connexions

○ Entrées

Ligne téléphonique

Parafoudre

Poste téléphonique

8 entrées venant du système d'alarme



○ Sorties

Sortie acquittement alarme

Références	Produits
C000712010	TRANS 8
C000712020	TRANS 8 GSM
S001424020	FILTRE BO ADSL + PARAFONDRE
C000712030	LOGICIEL + CABLE TRANS8 / GSM

Cachet du revendeur